

**Eindmof** > Met een eindstopmodule wordt een standaardmof een eindmof



**Toepassing**

Een eindmof kan worden ingezet aan het einde van een kabeltracé of bij het (gedeeltelijk) uit het bedrijf nemen van een kabeltracé.

**Benefits**

- Eenvoudig te realiseren door één van de kabels te vervangen door een eindstop.

**Verlengde mof** > Met een verlengmodule wordt de kabelinvoer en ruimte voor de aarding verlengd



**Toepassing**

Een verlengde mof biedt een oplossing voor het verbinden van zwaardere kabels omdat deze een grotere diameter en meer ruimte voor de aarding vereisen.

**Benefits**

- Meer hecht lengte en betere waterafdichting
- Op beide zijden toepasbaar
- Uitermate geschikt voor zware industriekabels

**Olienvulmof** > Door bijzondere constructie wordt een verbinding vanuit de loodmantels naar een oliereservoir gemaakt



**Toepassing**

Een olienvulmof kan worden ingezet voor de aansluiting van een GLP-net op een nieuw XLPE aansluitstation.

**Benefits**

- Continue voeding met olie
- Voorkomt uitdroging
- Levensduurverlenging bestaand GPLK-net

Toepassingsgebied	Type	Kabel (mm <sup>2</sup> *)	Geleidedoorsnede (mm <sup>2</sup> *)	Type	Constructie
12 kV	<b>M75</b>	Papier (3-aderig)	35 -300	1 x lood	Zonder binnenmof
	<b>M85</b>	Papier (3-aderig)	300 -400	1 x lood	Zonder binnenmof
	<b>M105</b>	Papier (3-aderig)	95 - 400	3 x lood	Zonder binnenmof
		Papier op kunststof (3-aderig)	25 -150	Verbinding 1 x lood	M75 binnenmof
		Papier op kunststof (3-aderig)	50 - 240	Verbinding 1 x lood	M85 binnenmof
24 kV	<b>M75</b>	Papier (3-aderig)	35 -185	1 x lood	Zonder binnenmof
	<b>M85</b>	Papier (3-aderig)	240 -400	1 x lood	Zonder binnenmof
	<b>M105</b>	Papier (3-aderig)	70 - 400	3 x lood	Zonder binnenmof
		Papier (3-aderig)	35 -150	Verbinding 1 x lood	M85 binnenmof
36 kV	<b>M75</b>	Papier (3-aderig)	35-70	1 x lood	Zonder binnenmof
	<b>M85</b>	Papier (3-aderig)	95-120	1 x lood	Zonder binnenmof
	<b>M105</b>	Papier (3-aderig)	150 - 400	1 x lood	Zonder binnenmof
		Papier (3-aderig)	70 - 300	3 x lood	Zonder binnenmof

\* Let op: de diameter van de buitenmantel en de bijgeleverde kabelmodules is bepalend. Bovenstaande maten betreffen kabels die in de mof passen. Afwijkende kabels op aanvraag.